

## Antenne fouet HF portable 26-54 MHz

La CHA MIL 2.0 est une antenne monopole pliable à large bande conçue pour les radios portables ou de poche nécessitant un système d'antenne compact mais robuste.

Si elle est utilisée seule, l'antenne couvrira 26-54 MHz avec un tuner d'antenne externe. Lorsqu'elle est installée avec le CHA HYBRI MICRO ou MINI, elle devient une antenne HF à large bande couvrant 1,8-54 MHz\* lorsqu'elle est utilisée avec un syntoniseur d'antenne externe.

*\* Performances limitées en dessous de 3,5 MHz.*

Un plan de masse ou un contrepoids est nécessaire pour des performances optimales.



### Spécifications :

- Fréquence : 26.0-54.0 MHz  
(avec tuner externe.)
- 1,8-54,0 MHz (avec CHA HYBRID Micro/Mini et tuner externe)
- Hauteur : 9'4"
- Poids : 12 oz
- Longueur repliée : 17 pouces - Montage : Filetage 3/8"-24

**Note de l'opérateur :**

Lorsque vous repliez le CHA MIL 2.0, commencez par la section supérieure afin de prolonger la durée de vie du cordon tressé interne.

Le design de la CHA MIL 2.0 a été emprunté à des antennes similaires utilisées par les armées du monde entier. La CHA MIL WHIP 2.0 est très robuste et portable. Lorsqu'elle est repliée, la longueur totale de l'antenne ne fait que 17". Les sept sections en laiton sont maintenues ensemble par un cordon tressé à ressort. C'est un excellent complément pour la CHA HYBRID MICRO ou MINI et elle est incluse dans la très populaire CHA MPAS 2.0.

Le paquet se compose de :

1 X CHA MIL 2.0 composé de sept sections de 17" en laiton conique.